

【設定値変更編】

※メールサーバの値を po**.ueda.ne.jp などから mbox.ueda.ne.jpに変更する場合にご覧ください

上田ケーブルビジョン

はじめに

メール設定前に【設定項目表】を準備し 【メールアドレス】と【パスワード】 をご確認ください

様のご契約内容は以下の通りです ご契約者情報 お客様氏名		設定項目表
ご契約者情報 お客様氏名 電話番号 お客様住所 お客様番号 メール設定情報 メールアドレス (アカウント) ********@ueda. ne. jp パスワード PDP3サーバ SMTPサーバ		様のご契約内容は以下の通りです
お客様氏名 電話番号 お客様街所 お客様番号 メール設定情報 メールアドレス (アカウント) *******@ueda. ne. jp パスワード P0P3サーバ SMTPサーバ	ご契約者情報	
お客様住所 お客様番号 メール設定情報 メールアドレス (アカウント) パスワード POP3サーバ SMTPサーバ	お客様氏名	電話番号
お容様番号 メール設定情報 メールアドレス (アカウント) パスワード P0P3サーバ SMTPサーバ	お客様住所	
メール設定情報 メールアドレス (アカウント) *******@ueda. ne. jp パスワード POP3サーバ SMTPサーバ	お客様番号	
メールアドレス (アカウント) ******@ueda.ne.jp パスワード P0P3サーバ SMTPサーバ	メール設定情報	
バスワード POP3サーバ SMTPサーバ	メールアドレス (アカウント)	******@ueda.ne.jp
POP3サーバ SMTPサーバ	パフロード	
	71×7 F	SMTPサーバ
メール安心パック その他オプション	POP3サーバ	7 - 11 - 1 - 2
	POP3サーバ メール安心パック	その他オフション

設定はSTEP9 まであります







※作業は端末をインターネットに接続した状態で行ってください

マニュアル作成時の確認環境 SHARP AQUOS sense5G SH-M17X5Sを使用し、Gmailアプリのバージョン2021.05.16で作成しています。 画面・アイコン・名称等は端末により異なりますのでご注意ください。



受信トレイの [=メニュー]をタップ





[設定]をタップ





変更したいアカウントをタップ

← 設定	•
全般設定	
@ueda.ne.jp	
アカウントを追加する	



[サーバーの設定]の[受信設定]をタップ

サーバーの設定

受信設定 ユーザー名、パスワード、その他の受信サーバーの設定

送信設定 ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの設定



設定値を入力し、[完了]をタップ

	同期オプション
1	ユーザー名 @ueda.ne.jp
	パスワード
	サーバー mbox.ueda.ne.jp
	ポート 995
	セキュリティの種類 SSL/TLS
	サーバーからメールを削除 受信トレイから削除したとき
	キャンセ 2 完了

項目	入力内容
ユーザー名	メールアドレスを入力
パスワード	パスワードを入力
サーバー	mbox.ueda.ne.jp
ポート	995
セキュリティの種類	SSL/TLS



[証明書が無効です]と表示されたら [詳細情報]をタップ







画面下の[無視して続行]をタップ

÷	証明書の情報	:
証明	書は信頼されていませ	\sim
このエ せいた ん)を	Eラーについてはメール プロバイ Eだくか、 @ueda.ne.jp(Eご使用ください。	ダにお問い合わ 安全ではありませ
サブシ 発行元 有効期 現在の PEM :	ジェクト: mbox.ueda.ne.jp 元: GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 月間の開始日: 月限: D日付: エンコードのチェーン:BEGIN	2020 CERTIFICATE



[サーバーの設定]の[送信設定]をタップ

サーバーの設定

受信設定 ユーザー名、パスワード、その他の受信サーバーの設定

送信設定 ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの設定



設定値を入力し、[完了]をタップ

	同期オプション
1	ログインが必要
	ユーザー名 @ueda.ne.jp
	パスワード
	SMTP サーバー mbox.ueda.ne.jp
	ポート 465
	^{セキュリティの種類} SSL/TLS(証明書をすべて
	キャンセノ 2 完了

項目	入力内容
ログインが必要	オン
ユーザー名	メールアドレスを入力
パスワード	パスワードを入力
SMTPサーバー	mbox.ueda.ne.jp
ポート	465
セキュリティの種類	SSL/TLS



[証明書が無効です]と表示されたら [詳細情報]をタップ







画面下の[無視して続行]をタップ

÷	証明書の情報	:
証明	書は信頼されていませ	Ь
このエ せいた ん)を	ニラーについてはメール プロバィ こだくか、@ueda.ne.jp(こご使用ください。	′ダにお問い合わ 〔安全ではありませ
サブジ 発行元 有効期 現在の PEM コ	ジェクト: mbox.ueda.ne.jp 5: GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 間間の開始日: 同限: D日付: エンコードのチェーン:BEGIN	. 2020 I CERTIFICATE



「 ← 」を2回タップし、元の画面に戻り 設定完了

