

D-ONU(光回線終端装置)再起動方法

機種タイプ:AS-1000GNS3-1WC

機種タイプ:AS-1000GNS3-2WH



※再起動完了まで(LED「登録」ランプが点くまで)、1分ほどかかります。⇒[下図参照](#)

※ルーター、ハブ等が接続されている場合は、D-ONU の再起動後、これらの機器も同じように電源コードを抜き差しして再起動してください

光回線終端装置 (D-ONU) ランプ説明

[所要時間 約1分]



ランプ名称	電源投入時 [約2秒]	光レベル確認 [約30秒]	登録情報取得 [約30秒]	登録情報OK [再起動完了]	機器接続後の ランプ
UNI1(1G) ※ルーターまたはPCを 接続時に動作	緑点灯	消灯	消灯	消灯	橙 または 緑 点灯(点滅)
登録	緑点灯	消灯	消灯	緑点灯	緑点灯
光入力	緑点灯	橙点灯	緑点灯	緑点灯	緑点灯
電源	緑点灯	緑点灯	緑点灯	緑点灯	緑点灯
UNI1(100M) ※ホームゲートウェイを 接続時に動作	緑点灯	消灯	消灯	消灯	緑点灯 (点滅)